

مشخصات فنی جدول سروو سیستم زیمنس مدل V90



لطفاً قبل از مطالعه جدول به نکات زیر توجه فرمایید:

- تمامی مدل های سروو موتور زیمنس S-1FL6 که در جدول زیر ذکر شده است، به صورت ترمز دار و بدون ترمز ارائه می شوند.
- سروو درایو زیمنس SL3206 برای تمامی مدل های بیان شده در جدول زیر، دارای ویژگی های کنترلی همچون سرعت، موقعیت و گشتاور می باشد.

سروو سیستم SINAMICS V90 سه فاز 380 ولت									
درایو SL32106		موتور S-1FL6							
نوع ارتباط	کد فنی درایو مناسب	نوع وپالس انکودر (پالس در هر دور)	طول شفت (میلی متر)	گشتاور نامی (نیوتن متر)	دور موتور (دور بر دقیقه)	ولتاژ (ولت)	توان (کیلو وات)	کد فنی موتور	ردیف
V90 - Profinet									
standard I/O type	6SL3210-5FE10-4UF0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق multi-turn 20bit+12bit	45	1.27	3000	380	0.75	1FL6042-1AF61-2AA1	1
standard I/O type	6SL3210-5FE10-4UF0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق multi-turn 20bit+12bit	45	1.27	3000	380	0.75	1FL6042-1AF61-2AB1	2
standard I/O type	6SL3210-5FE10-8UF0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق 20 بیت+12 بیت	45	2.39	3000	380	1	1FL6044-1AF61-2AA1	3
standard I/O type	6SL3210-5FE10-8UF0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق 20 بیت+12 بیت	45	2.39	3000	380	1	1FL6044-1AF61-2AB1	4
standard I/O type	6SL3210-5FE11-0UF0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق multi-turn 20bit+12bit	65	4.78	2000	380	1	1FL6062-1AC61-2AA1	5
standard I/O type	6SL3210-5FE11-0UF0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق multi-turn 20bit+12bit	65	4.78	2000	380	1	1FL6062-1AC61-2AB1	6
standard I/O type	6SL3210-5FE11-5UF0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق multi-turn 20bit+12bit	65	7.16	2000	380	1.5	1FL6064-1AC61-2AA1	7
standard I/O type	6SL3210-5FE11-5UF0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق multi-turn 20bit+12bit	65	7.16	2000	380	1.5	1FL6064-1AC61-2AB1	8
standard I/O type	6SL3210-5FE11-5UF0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق multi-turn 20bit+12bit	65	8.36	2000	380	1.75	1FL6066-1AC61-2AA1	9
standard I/O type	6SL3210-5FE11-5UF0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق multi-turn 20bit+12bit	65	8.36	2000	380	1.75	1FL6066-1AC61-2AB1	10
standard I/O type	6SL3210-5FE12-0UF0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق multi-turn 20bit+12bit	65	9.55	2000	380	2	1FL6067-1AC61-2AA1	11
standard I/O type	6SL3210-5FE12-0UF0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق multi-turn 20bit+12bit	65	9.55	2000	380	2	1FL6067-1AC61-2AB1	12
standard I/O type	6SL3210-5FE12-0UF0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق multi-turn 20bit+12bit	90	11.9	2000	380	2.5	1FL6090-1AC61-2AA1	13
standard I/O type	6SL3210-5FE12-0UF0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق multi-turn 20bit+12bit	90	11.9	2000	380	2.5	1FL6090-1AC61-2AB1	14
standard I/O type	6SL3210-5FE13-5UF0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق multi-turn 20bit+12bit	90	16.7	2000	380	3.5	1FL6092-1AC61-2AA1	15
standard I/O type	6SL3210-5FE13-5UF0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق multi-turn 20bit+12bit	90	16.7	2000	380	3.5	1FL6092-1AC61-2AB1	16
standard I/O type	6SL3210-5FE15-0UF0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق multi-turn 20bit+12bit	90	23.9	2000	380	5	1FL6094-1AC61-2AA1	17
standard I/O type	6SL3210-5FE15-0UF0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق multi-turn 20bit+12bit	90	23.9	2000	380	5	1FL6094-1AC61-2AB1	18
standard I/O type	6SL3210-5FE17-0UF0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق multi-turn 20bit+12bit	90	33.4	2000	380	7	1FL6096-1AC61-2AA1	19
standard I/O type	6SL3210-5FE17-0UF0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق multi-turn 20bit+12bit	90	33.4	2000	380	7	1FL6096-1AC61-2AB1	20
Pulse/Analog									
standard I/O type	6SL3210-5FE10-4UA0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق multi-turn 20bit+12bit	45	1.27	3000	380	0.75	1FL6042-1AF61-2AA1	21
standard I/O type	6SL3210-5FE10-4UA0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق multi-turn 20bit+12bit	45	1.27	3000	380	0.75	1FL6042-1AF61-2AB1	22
standard I/O type	6SL3210-5FE10-8UA0	انکودر افزایشی TTL 2500 ppr انکودر مطلق 20 بیت+12 بیت	45	2.39	3000	380	1	1FL6044-1AF61-2AA1	23

standard I/O type	6SL3210-5DE16-0UA0	TTL 2500 ppr انکودر افزایشی multi-turn 20bit+12bit مطلق	65	7.16	2000	380	1.5	1FL6064-1AC61-2LH1	60
standard I/O type	6SL3210-5DE17-8UA0	TTL 2500 ppr انکودر افزایشی multi-turn 20bit+12bit مطلق	65	8.36	2000	380	1.75	1FL6066-1AC61-2LG1	61
standard I/O type	6SL3210-5DE17-8UA0	TTL 2500 ppr انکودر افزایشی multi-turn 20bit+12bit مطلق	65	8.36	2000	380	1.75	1FL6066-1AC61-2LH1	62
standard I/O type	6SL3210-5DE21-0UA0	TTL 2500 ppr انکودر افزایشی multi-turn 20bit+12bit مطلق	65	9.55	2000	380	2	1FL6067-1AC61-2LG1	63
standard I/O type	6SL3210-5DE21-0UA0	TTL 2500 ppr انکودر افزایشی multi-turn 20bit+12bit مطلق	65	9.55	2000	380	2	1FL6067-1AC61-2LH1	64
standard I/O type	6SL3210-5DE21-0UA0	TTL 2500 ppr انکودر افزایشی multi-turn 20bit+12bit مطلق	90	11.9	2000	380	2.5	1FL6090-1AC61-2LG1	65
standard I/O type	6SL3210-5DE21-0UA0	TTL 2500 ppr انکودر افزایشی multi-turn 20bit+12bit مطلق	90	11.9	2000	380	2.5	1FL6090-1AC61-2LH1	66
standard I/O type	6SL3210-5DE21-4UA0	TTL 2500 ppr انکودر افزایشی multi-turn 20bit+12bit مطلق	90	16.7	2000	380	3.5	1FL6092-1AC61-2LG1	67
standard I/O type	6SL3210-5DE21-4UA0	TTL 2500 ppr انکودر افزایشی multi-turn 20bit+12bit مطلق	90	16.7	2000	380	3.5	1FL6092-1AC61-2LH1	68
standard I/O type	6SL3210-5DE21-8UA0	TTL 2500 ppr انکودر افزایشی multi-turn 20bit+12bit مطلق	90	23.9	2000	380	5	1FL6094-1AC61-2LG1	69
standard I/O type	6SL3210-5DE21-8UA0	TTL 2500 ppr انکودر افزایشی multi-turn 20bit+12bit مطلق	90	23.9	2000	380	5	1FL6094-1AC61-2LH1	70
standard I/O type	6SL3210-5DE21-8UA0	TTL 2500 ppr انکودر افزایشی multi-turn 20bit+12bit مطلق	90	33.4	2000	380	7	1FL6096-1AC61-2LG1	71
standard I/O type	6SL3210-5DE21-8UA0	TTL 2500 ppr انکودر افزایشی multi-turn 20bit+12bit مطلق	90	33.4	2000	380	7	1FL6096-1AC61-2LH1	72

 www.famcocorp.com
 E-mail: info@famcocorp.com
 @famco_group

 Tel: ۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۴۹
 Fax: ۰۲۱-۴۴۹۹۴۶۴۲

تهران، کیلومتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
 روبروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲